Napětí kV	Hloubka H (cm)		
	terén	chodník	vozovka krajnice vozovky
1	35 70[23])	35	100
do 10	70	50	100
do 35	100	100	100
110[24])	130	130	130
sdělovací a pomocné obvody	obvykle ve stejné hloubce jako kabel silový		

[23]) Hloubka uložení H = 70 se použije v terénu při pokládce kabelů bez mechanické ochrany podle čl. 192 a) způsobem podle obr. 1b a při uložení kabelů do orné půdy podle obr. 1a i 1b.

[24]) Pro kladení kabelů 10 kV v chodnících je nutné projednat jejich uložení s provozovateli sousedních vedení, hlavně s příslušným plynárenským podnikem.



H – hloubka uložení
V – hloubka výkopu rýhy – $H + d + Pv$
Pv – pískové vrstva norm. 8 cm pro 110 kV 12 cm
p – pískové lože – $d + 2Pv$
d – vnější průměr kabelu

Odpovědný projektant	Ing.Douda Miroslav	DALFOS s.r.o. Libenice 44	Paré
Objednatel	Město Kutná Hora		
Kraj	Středočeský		
Stavba:	**Kutná Hora Kaňk** **Rekonstrukce ulic - větev D2** **Rekonstrukce veřejného osvětlení** **Kladení kabelů**	Formát	A4
		Datum	duben 2017
			9