A.2 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

Měřítko: 1:500


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
AYKY 3x120+70
CYKY 4 x 25- NAPÁJENÍ
FeZn n 10-UZEMNĚNÍ
TRUBKA Ø 150
PIKTOGRAM TYP č.2
PIKTOGRAM TYP č.1
ČÍSLA DO DLAŽBY
261
259
257
255
253
251
249
247
245
243
241
239
237
235
233
231
229
227
225
223
221
219
217
215
213
211
209
207
205
203
201
199
197
195
193
191
189
187
185
183
181
179
177
175
173
171
169
167
165
163
161
159
157
155
153
151
149
147
145
143
141
139
137
135
133
131
129
127
125
123
121
119
117
115
113
111
109
107
105
103
101
99
97
95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
MAXIMÁLNÍ JÍSTĚNÍ PŘI DÉLCE KABELU
OLE IMPEDANČNÍ SMYČKY
AYKY 3x120+70... PŘI DÉLCE 500m PHNA1150A
ÚBYTEK NAPĚTÍ ΔV = 0,79%
INSTALOVANÝ EL.PŘÍKON VO: 1,3kW
KABELOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ V KOMPAKTNÍM PROVEDENÍ
SS300, 3sady pojistkových spodků vel. 00, 3vstupy, In 160A
přívodní do 240 mm2
odpovídající AYKY 3x120+70 cca 50m
napojení AYKY 3x120+70
uzemnění kabelové lávky, spojovacích s VO
VÝVODY ODJIŠTĚNÉ POJISTKY 32/25A
PROTLAK POD VOZOVKOU - REZERVA
USEK 1
USEK 2
USEK 3
MISTO PRO PŘECHÁZENÍ
TRUBKA Ø 150
TRUBKA Ø 110
TRUBKA Ø 160
CYKY 4 x 10- NAPÁJENÍ
FeZn n 10-UZEMNĚNÍ
DOPLNĚT POJISTKOVÝ ODPÍNAČ OPV1/3/3/10A
CYKY 4 x 25- NAPÁJENÍ
FeZn n 10-UZEMNĚNÍ
TRUBKA n 150
CYKY 4 x 10- NAPÁJENÍ
FeZn n 10-UZEMNĚNÍ
TRUBKA n 150
CYKY 4 x 25- NAPÁJENÍ
FeZn n 10-UZEMNĚNÍ
TRUBKA n 150
CYKY 4 x 10- NAPÁJENÍ
FeZn n 10-UZEMNĚNÍ
TRUBKA n 150
CYKY 4 x 10- NAPÁJENÍ
FeZn n 10-UZEMNĚNÍ
DOPLNĚT POJISTKOVÝ ODPÍNAČ OPV1/3/3/10A
CYKY 4 x 25- NAPÁJENÍ
FeZn n 10-UZEMNĚNÍ
TRUBKA n 150
CYKY 4 x 10- NAPÁJENÍ
FeZn n 10-UZEMNĚNÍ
TRUBKA n 150
AYKY 3x120+70
PIKTOGRAM TYP č.1
PŘECHOD PRO CHODCE
PŘECHOD PRO CHODCE
PŘECHOD PRO CHODCE