

ELEKTROINSTALACE

LEGENDA:

- Rxx — Podružná rozvodnice
- Spínač řazení 1; 5; 6; 6+6
- Spínač řazení 1; 6 - IP 44
- Pohybové čidlo 110° / 360° / 180°, snímač přítomnosti
- Venkovní čidlo soumrakového spínače
- Prostorový/diferenciální prostorový termostat, IP44
- Spínač 400V / 16A
- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvky 230V/16A ve společném rámečku
- Zásuvky 230V/16A ve společném rámečku a s ochranou proti přepětí
- Zásuvka data/ telefon -1x / 2x RJ 45
- Zásuvka TV/R+SAT
- 230V — Vývod pro připojení spotřebiče pohyblivým přívodem z krabice. Přípojovací kabel je součástí spotřebiče
- 230V — Vývod pro pevné připojení spotřebiče - volný kabel cca 2m)
- Vývod pro splachování pisoáru
- Ventilátor s doběhem
- Doplňující místní ochranné pospojování
- MET — Svorkovnice hlavního ochranného pospojování MET

Nouzový signalizační systém ENSTO z WC pro tělesně postižené

- Kontrolní modul s alarmem - FEH 2001 v místn. 1.04
- Transformátor - FLM 1000 v instalační krabici na stěně
- Prosvětlené tlačítko - FAP 1001 na stěně WC u dveří
- Tlačítko signální tahové - FAP 3002 na stěně WC

Signalizace bude zapojena dle technické dokumentace výrobce

Hlavní kabelové trasy

- Kabelové trasy silnoproud - kabelové žlaby drátěné / plechové
- Kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru - žlaby / příchytky / třmeny
- Kabelové trasy slaboproud - kabelové žlaby drátěné nebo plechové

I. ETAPA

- Osvětlení - vzorek spínacích prvků a svítidel instalovaných v 1.etapě
- Zásuvky a datové zásuvky instalované v 1.etapě
- P P P N — Nouzová svítidla instalovaná v 1. etapě
- Ostatní vývody, zařízení, spínací prvky a pod. instalované v 1. etapě

LEGENDA SVÍTIDEL:

Typy svítidel - viz kniha svítidel (příloha TZ)

POZNÁMKY:

obecně

- Instalace bude provedena dle požadavků investora, v souladu s ČSN, vyhl. 268/2009 O technických požadavcích na stavby a vyhl. 23/2008 Sb. se změnou 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb,
- Instalace v hale bude svítelná a zásuvková. Rozvody vnitřní el.instalace budou provedeny kabely CYKY počtem žil a průřezy odpovídajícímu účelu a jmenovitým proudům. Barevné značení žil musí odpovídat ČSN; pro připojení spotřebičů 1f. I budou použity kabely barevné kombinace J, pro spotřebiče 1f. II (izolačí izolace) a odbočky k vypínačům barevné kombinace O. Kabely budou uloženy v ochranných trubkách v podlaze, pod omítkou, nad podhledy. Na stěnách budou kabely přednostně uloženy v instalačních zónách dle ČSN 33 2130, v případě uložení vedení mimo instalační zónu budou dodrženy požadavky této normy. Do podlah a stropů budou kladeny v souladu s ČSN 37 5245.
  Pokud bude třeba v únikových cestách instalovat kabely základní instalace, které nebudou od únikové cesty požárně odděleny, musí být v provedení B2ca, s1, d0.
- Umístění svítidel, svítelných vývodů, vypínačů a zásuvek v jednotlivých místnostech může být upřesněno investorem při realizaci
- Osazení vypínačů - dolní okraj ve v. 120 cm nad čistou podlahou, pokud není ve výkrese uvedeno jinak
- Kolébky (páčky) vypínačů zapojit dle ČSN 33 2130, čl. 5.2.5 - zapnuto/vypnuto
- Zásuvkové okruhy pro všeobecné použití a veškeré elektrické okruhy v prostorách s vanou, nebo sprchovým koutem budou napájeny přes proudový chránič s reziduálním proudem I=0,03A.
- Není-li určeno jinak budou zásuvky 230V, datové a televizní ve výšce 300 mm nad čistou podlahou v obytných místnostech a ve výšce 1,2 m nad podlahou v koupelně, u vstupů do místností pro úklid a v technických prostorách prostorách.
- Svorkovnice hlavního ochranného pospojování MET v budově v blízkosti hlavního rozvaděče objektu a ve strojovně VZT a budou spojeny se zemníkem objektu vodičem FeZn10 nebo Cu 25 mm². V rámci ochranného pospojení budou spojeny kovové nevživé konstrukce, trubky út, vody a svorkovnice PE rozvodnice RD vodičem CY 16 zž6.

POZN. 1

- Rozmístění zásuvek a vývodů bude realizováno dle návrhu gastro zařízení, kde jsou uvedeny potřebné rozměry. Volné vývody budou ponechány s rezervou cca 1,5m. Kabely budou vedeny v ochranných trubkách v podlaze, svislé trasy pod omítkou, ke svítidlům nad podhledy.

POZN. 2

- Rozmístění zásuvek pro osouzečte ruku budou umístěny ve výšce 1,2 a jejich poloha bude přizpůsobena typu osouzečte dle montážního návodu výrobce.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V – TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ – PŘÍLOHA EL. 01
PŘEKÁŽKY NEBO KRYTY – PŘÍLOHA EL. 01

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ): AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE EL. 411
DALŠÍ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE DLE EL. 412

DOPLŇKOVÁ OCHRANA: 1. PROSTŘEDNÍM OVÁNÍČKEM DLE EL. 415.1
2. DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE EL. 415.2

název stavby

Sportovní hala -střední trakt areál " Klimeška" Kutná Hora

místo stavby
k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14,

generální projektant
milota
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
číslo zakázky 494

investor
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

zpracovatel
Ing. Tomáš Lebr
Jeroš Kosina 1734, Kladno 2
CKAIT 0004708
tomas@lebr.cz, tel: 774 224 289

autorizace

číslo zakázky zpracovatele

hl. architekt projektu
Ing.arch.Irena Pařková, Ing.arch.Jitka Paroubková

revize	datum	hlavní inženýr projektu	podpis
		ING. JIŘÍ DPAJ	
		odpovědná osoba	podpis
		ING. TOMÁŠ LEBR	
		vypracoval	podpis
		ING. TOMÁŠ LEBR	
		kontroloval	podpis

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód: **DPS**

část: D - DOKUMENTACE STAVEB

stavební objekt: SO 21, SO 22

profese: 08 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

název přílohy: **2.NP půdorys**

datum	měřítko	formát	parè
11/2016	1:75	8x A4	

číslo: D1. . .08.04 01